

BAU BAT BATTERIBACKUP FÖR 230V LED STRIP

Med BAU BAT batteriverifiering förvandlar du BAU LED 2 LED-belysning till batteriverifierad säkerhetsbelysning. När du använder batterier sjunker belysningseffekten med 70 %, men ger fortfarande tillräckligt med ljus för säker rörelse under ett strömavbrott. Batteribackup lämpar sig väl för utgångsbelysning.

BAU BAT batteribackup har ett uttag och en stickpropp och ansluts mellan anslutningskabeln till BAU LED 2 LED-remsan och uttaget. Max kan anslutas bakom ett batteri. 60m LED-remsa.



Produkt-ID (SKU): 6000847

TEKNISK INFORMATION

Tulojännite	100-277VAC ≤7A 50/60Hz	Akun käyttöikä	2 x 60 min
Lähtöjännite	50-180VDC	Kapslingsklass	IP65
Akun max. antoteho	Max 50W	Anslutningskabel	Input 1,2 m/ Output 0,5m (2x1,5mm ²)
Laddningstid	24h	Maße (H x B x L)	50 x 285/310 x 90 mm
		Arbetstemperatur	-10°C - +50°C

YTTERLIGARE INFORMATION

INSTRUKTIONER

- Anslut batteribackupen enligt bifogat kopplingsschema mellan strömförsörjningen och anslutningskabeln.
- Öppna inte BAU BAT-lådan. Om du öppnar den ogiltigförklaras produktens garanti.

Funktion av indikatorlampan:

Grönt ljus: Batteriet laddas och laddningen är över 90 %

Rött ljus: Batteriet laddas och laddningen är mindre än 90 %

Tryck på ON/OFF-knappen för att kontrollera batteriladdningsstatus:

1 blix: 0-20 %

2 blinkningar: 20-40 %

3 blinkningar: 40-60 %

4 blinkningar: 60-80 %

5 blinkningar: mer än 80 %

Tryck på ON/OFF-knappen i 3 sekunder för att stoppa batteridriften.

Drift med batteribackup:

Batteribackup minskar ljuseffekten med 70 %. LED-remsan lyser med batteridrift i 60 minuter, varefter lamporna släcks automatiskt. När strömmarna kommer tillbaka börjar batteriet laddas. Om ett nytt strömavbrott inträffar strax efter, har batteriet ström kvar för ytterligare 60 minuters batteridriftscykel.